SunXellence - Caméra de surveillance solaire PTZ Tuya 24h/24, téléphone et ordinateur

Caméra solaire compatible Tuya Smart : elle se pilote dans la même application que les autres appareils connectés de la maison.

Modèle	Version 1	Version 2
UGS	**SX-CAM-Q6-4G**	**SX-CAM-Q6-WIFI**
Version	**4G (carte SIM)**	**WiFi**
Résolution	2 MP (Full HD 1080p)	2 MP (Full HD 1080p)
Rotation	355° à l'horizontale, 90° à la verticale	355° à l'horizontale, 90° à la verticale
Vision de nuit	6 LED infrarouges + 6 LED blanches, 20 à 30 m	6 LED infrarouges + 6 LED blanches, 20 à 30 m
Détection	détection des personnes, alerte sur le téléphone	détection des personnes, alerte sur le téléphone
Enregistrement	au choix : à chaque mouvement ou 24 h sur 24	au choix : à chaque mouvement ou 24 h sur 24
Audio	micro et haut-parleur : parler et écouter à distance	micro et haut-parleur : parler et écouter à distance
Stockage	cloud ou carte microSD de 32 à 128 Go (non fournie)	cloud ou carte microSD de 32 à 128 Go (non fournie)
Application	Tuya Smart (Android, iPhone), ordinateur et tablette	Tuya Smart (Android, iPhone), ordinateur et tablette
Panneau solaire	10 W monocristallin, câble de 3 m	10 W monocristallin, câble de 3 m
Batterie	lithium 19,2 Ah intégrée	lithium 19,2 Ah intégrée
Recharge de secours	prise USB 5 V (en plus du panneau solaire)	prise USB 5 V (en plus du panneau solaire)
Étanchéité	IP65	IP65

Version 4G : il faut une carte SIM avec forfait internet (Orange, Free, Expresso), non fournie. Version WiFi : la caméra doit être à portée de votre WiFi 2,4 GHz.

Le câble de 3 m permet de poser le panneau au soleil et la caméra à l'ombre, sous un auvent par exemple.

Placer le panneau solaire face au sud, sans ombre. La caméra fonctionne alors jour et nuit sans câble électrique.